

COFFRET DE BRANCHEMENT AVEC INTERRUPTEUR SECTIONNEUR 400A

Series: COFFRET DE BRANCHEMENT AVEC INTERRUPTEUR SECTIONNEUR 400A

Coffret BPS Type 4 V3 + S400A (sigle éclair)

Domaine d'application : BT

Description :

Coffret Branchement à puissance surveillée Type 4 de 37 à 250 kVA à usage intérieur.

Arrivée haute et départ bas sans protection ni sectionnement.

Interrupteur sectionneur 400A

Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA

Serrure Triangle

Sigle Eclair

Coloris Ivoire


Couleur :ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Materiel : Polyester teinté masse

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



Description				Réf.	Sigle Enedis	
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)		Réf. Produit	Codet Enedis
690	230	158	6.6	COFF BPS 400A T4 SANS CPT/MODEM ECLAIR	80534	6988934