

RL.. ...

Rallonges à chape pour ancrage

Description :

Rallonge à chape pour augmenter la longueur d'une chaîne d'ancrage.

- Acier galvanisé à chaud
- Axe à goupille

Domaine d'application : HTA



RL40 600

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions													Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)	Dimension entre les câbles U (mm)	Diamètre Ø (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	Diamètre intérieur Øi2 (mm)	e	Diamètre extérieur Øe2 (mm)	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Largeur de la plage "l" (mm)		
RL40600	RL40 600	6865204	600	20	25	35	12	30	12	22	25	7	18	4	14	1.49	40